

Frequenzumformer RFU-E 1,7 / RFU-D 1,8

Einsatz

Robuster Frequenzumformer zur Versorgung von Hochfrequenz-Innenrüttlern

Technische Daten RFU-E/D

Typ		RFU-E 1,7	RFU-D 1,8
Leistung	kVA	1,6	1,8
Netzspannung	V	230	400(3ph)
Stromaufnahme	A	10	16
Frequenz	Hz	50	50
Ausgangsspanng.	V	42	42
Ausgangsstrom	A	21	25
Frequenz	Hz	200	200
Anzahl Steckdosen	Stck	2	2
Länge	mm		
Breite	mm		
Höhe	mm		
Gewicht	kg	30	30
Bestellnummer		611000	618000

Betriebsvorschrift:
EG-Konformitätserklärung



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten !

INFO

- 42V Sicherheitsspannung
- 2 CEE Steckdosen
- stabiler Rahmen
- minimale Wartung
- einfache Bedienung
- Kranhaken
- Netzkabel

