

El. Frequenzumformer RFR-E 1,7 / 2,8

Einsatz

Elektronische Frequenzumformer zur Versorgung von Hochfrequenz-Innenrüttlern

Technische Daten RFR-E

Typ	RFR-E 1,7	RFR-D 2,8
Leistung	kVA 1,7	2,8
Netzspannung	V 230	230
Stromaufnahme	A 7,5	12,5
Frequenz	Hz 50	50
Ausgangsspannung	V 42	42
Ausgangsstrom	A 21	35
Frequenz	Hz 200	200
Anzahl Steckdosen	Stck 2	2/3
Länge	mm 480	530
Breite	mm 310	310
Höhe	mm 180	180
Gewicht	kg 9	10
Artikelnummer	613000	614000

...Betriebsvorschrift
..EG - Konformitätserklärung



...Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

INFO



- 42 V Sicherheitsspannung
- 2/3 CEE Steckdosen
- stabiles kompaktes Gehäuse mit Handgriffen
- minimale Wartung, einfache Bedienung
- 5m Anschlusskabel mit 230V Schuko